

Jezírkové LED osvětlení Jebao Power LED light 12V EL6, EL6-3, EL6-6

Návod k použití výrobku si pečlivě přečtěte ještě před jeho instalací a použitím a uchovejte. Osvětlení Jebao LED řady EL, je vhodné k osvětlení fontán a jezírek při teplotě vody v rozpětí +4°C až 35°C až do hloubky 1 m stejně jako pro použití mimo vodu při okolní teplotě od -10°C do +40°C. V případě použití jiným způsobem než je uvedeno není možné v případě poruchy uplatnit reklamaci.

Použití

V případě použití výrobku jiným způsobem, než pro který je popsán výše může hrozit nebezpečí úrazu. Na závady způsobené nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Osvětlení můžete instalovat dle přání v zahradě nebo v ne příliš hlubokém místě v jezírku, na vodorovném podkladu.
- Nastavení směru osvětlení udělejte až po jeho umístění.
- Osvětlení musí být provozováno pouze s transformátorem, doporučuje se použití transformátoru Jebao.
- Osvětlení musí být připojeno podle předpisů přes proudový chránič.
- Chraňte kabel před poškozením a nevystavujte jej vysokým teplotám a ohni! - Pokud osvětlení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napájení.

Zásady bezpečného provozu:

Z důvodu bezpečnosti nesmí tento spotřebič obsluhovat děti do 16 let, osoby se sníženou psychickou odolností nebo osoby mentálně postižené a osoby, které se neseznámili s těmito instrukcemi k použití. **POZOR!!!** Elektrická část tohoto výrobku včetně přírodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. Neinstalovat, je-li výrobek, resp. přírodní kabel poškozený. Osvětlení by nemělo být instalováno v hloubce nad 1 m. Výrobek je zakázáno upravovat jakýmkoli způsobem. Používáním výrobku jiným způsobem, než pro který je určen, může dojít k poškození, zkratu, požáru či poranění elektrickým proudem. Nepřekračujte napájení a výkon uvedený na transformátoru. Dojde-li k poškození krycího skla, musí být výrobek vyřazen z dalšího provozu. Kabely nikdy nezastříhujte, hrozí riziko úrazu. Použitý zdroj napájení musí odpovídat platným normám. Světlo nezakrývejte, hrozí nebezpečí požáru. **UPOZORNĚNÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, zástrčka od osvětlení a její okolí je suché. Síťový adaptér a konektor od světla k transformátoru nejsou vodotěsné, ale pouze odolné vůči stříkající vodě. Chraňte zástrčku před vlhkem. Instalujte v místě, kde nehrozí riziko jejího zaplavení. Síťový adaptér instalujte v místě, kde nehrozí riziko jeho zaplavení a minimálně 2 m od okraje jezírka. Chraňte připojovací kabel před poškozením v případě jeho instalace pod povrch. Používejte pouze kabely schválené pro venkovní použití. Připojujte pouze přes uzemněnou zásuvku v souladu s platnými předpisy. Nikdy nepoužívejte zařízení, adaptéry, prodlužovací kabely bez uzemnění. Výrobek musí být instalovaný přes proudový chránič s jmenovitým reziduálním proudem maximálně 30mA. Používejte pouze rozmotané kabely. Instalace musí být v souladu s národními a mezinárodními předpisy platnými pro instalaci. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku výrobku. Nikdy neprovozujte výrobek, pokud je kabel nebo krytka poškozena a odpojte jej od napájení. Před údržbou nebo manipulací s osvětlením vždy odpojte všechny spotřebiče umístěné ve vodě od zdroje napájení. V případě pochybnosti pro svoji vlastní bezpečnost konzultujte dotazy či nejasnosti s kvalifikovaným elektrikářem.

Uvedení do provozu:

Před instalací zkontrolujte všechny přírodní kabely ke světlu, zda nejsou poškozené. Umístěte osvětlení na požadované místo nad nebo pod vodní hladinu, buď pomocí trnu nebo podstavce a položte kabely tak, aby bylo možné kabely připojit k transformátoru a aby k němu byl snadný přístup. Můžete světlo také přimontovat k pevnému podkladu nebo na zídku. Nastavte sklon světla a zajistěte ho pomocí aretačních šroubků. Připojte konektor vedoucí ze světla do trať a zamontujte matici, aby se připojení utěsnilo. Pak připojte ke zdroji napájení a světlo by mělo svítit. Nejméně 50 cm od nainstalovaného světla nesmí být umístěny žádné hořlavé materiály. Zajistěte bezpečné usazení světla tak, aby pro nikoho nepředstavovalo nebezpečí. Zakrývejte světlo, riziko požáru. Výrobek nesmí být trvale zabudován nebo zazděn z důvodu servisu nebo údržby. Pak připojte k adaptéru a přitáhněte těsnící krytku. Usadte osvětlení tak, aby se vlivem větru nemohlo pohybovat. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky 230V, 50 Hz. Nepoužívejte stmívač. Jas LED osvětlení se s dobou používání postupně snižuje.

Čištění

Dodržujte zásady bezpečnosti. K čištění používejte pouze vodu a jemný kartáč. Zajistěte, aby se vlhkost nedostala do osvětlení.

Oprava

Síťový adaptér ani osvětlení nemůže být v případě poškození kabelu nebo krytku opraveno a musí se vyměnit. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaného elektrikáře.

Skladování

Očistěte výrobek a chraňte před poškozením. Umístěte na místě, které není přístupné dětem.

Likvidace

Likvidujte výrobek v souladu s předpisy. Výrobek předejte na místě zpětného odběru elektrických spotřebičů.

Technické údaje:

Napětí: 220 - 240V, 50 Hz Příkon: EL3 – 6W, EL6-3 – 18W, EL6-6 – 36 W Transformátor: AC 12V, IP44 (ochrana proti stříkající vodě) Barva světla: teplá bílá Délka napájecího kabelu: EL6 5m, EL6-3 2 m od zásuvky po transformátor, 2 m délka kabelu rozbočovač, 5 m délka kabelu od světla k rozbočovači.

Záruční podmínky: Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven nebo vyměněn. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Záruka se rovněž nevztahuje na zásahy do elektroinstalace výrobku, zkracování či prodlužování kabelů apod. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem. Výrobky Jebao odpovídají platným normám.

