

Ježírkové halogenové osvětlení Jebao Pond light PL3 LED, PL5 LED a PL6 LED

Návod k použití výrobku si pečlivě přečtěte ještě před jeho instalací a použitím a uchovejte.

Osvětlení Jebao PL 3,5,6 LED je vhodné k osvětlení fontán a jezírek při teplotě vody v rozpětí +4°C až 35°C až do hloubky 1 m stejně jako pro použití mimo vodu při okolní teplotě od -10°C do +40°C. V případě použití jiným způsobem než je uvedeno není možné v případě poruchy uplatnit reklamaci.

Použití

V případě použití výrobku jiným způsobem, než pro který je popsán výše může hrozit nebezpečí úrazu. Na závady způsobené nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

Zásady bezpečného provozu:

Z důvodu bezpečnosti nesmí tento spotřebič obsluhovat děti do 16 let, osoby se sníženou psychickou odolností nebo osoby mentálně postižené a osoby, které se neseznámili s těmito instrukcemi k použití.

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.

Neinstalovat, je-li výrobek, resp. přívodní kabel poškozený.

Výrobek je zakázáno upravovat jakýmkoli způsobem. Používáním výrobku jiným způsobem, než pro který je určen, může dojít k poškození, zkratu, požáru či poranění elektrickým proudem.

Dojde-li k poškození krycího skla, musí být výrobek vyřazen z dalšího provozu.

Kabely nikdy nezastřihujte, hrozí riziko úrazu. Použitý zdroj napájení musí odpovídat platným normám.

Světlo nezakrývejte, hrozí nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, zástrčka od osvětlení a její okolí je suché.

Síťový adaptér a konektor od světla k transformátoru nejsou vodotěsné, ale pouze odolné vůči stříkající vodě. Chraňte zástrčku před vlhkem. Instalujte v místě, kde nehrozí riziko jejího zaplavení. Síťový adaptér instalujte v místě, kde nehrozí riziko jeho zaplavení a

minimálně 2 m od okraje jezírka. Chraňte přípojovací kabel před poškozením v případě jeho instalace pod povrch. Používejte pouze

kabely schválené pro venkovní použití. Připojujte pouze přes uzemněnou zásuvku v souladu s platnými předpisy. Nikdy nepoužívejte

zařízení, adaptéry, prodlužovací kabely bez uzemnění. Výrobek musí být instalovaný přes proudový chránič s jmenovitým reziduálním

proudem maximálně 30mA. Ujistěte se, že napájení kabel má označení H05RN-F. Prodlužovací kabely musí splňovat DIN VDE 0620.

Používejte pouze rozmotané kabely. Instalace musí být v souladu s národními a mezinárodními předpisy platnými pro instalaci. Ujistěte

se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku výrobku. Nikdy neprovozujte výrobek, pokud je kabel nebo krytka poškozena a

odpojte jej od napájení. Před údržbou nebo manipulací s osvětlením vždy odpojte všechny spotřebiče umístěné ve vodě od zdroje

napájení. V případě pochybností pro svoji vlastní bezpečnost konzultujte dotazy či nejasnosti s kvalifikovaným elektrikářem.

Uvedení do provozu:

Umístěte osvětlení na požadované místo nad nebo pod vodní hladinu, buď pomocí trnu nebo podstavce a položte kabely tak, aby bylo

možné kabely připojit k transformátoru a aby k němu byl snadný přístup. Můžete světlo také přimontovat k pevnému podkladu nebo na

základ. Nastavte sklon světla a zajistěte ho pomocí aretačních šroubků. Nejméně 50 cm od nainstalovaného světla nesmí být umístěné

žádné hořlavé materiály. Zajistěte bezpečné usazení světla tak, aby pro nikoho nepředstavovalo nebezpečí. Nezakrývejte světlo, riziko

požáru. Výrobek nesmí být trvale zabudován nebo zazděn z důvodu servisu nebo údržby. Pak připojte k adaptéru a přitáhněte těsnící

krytku. Usadte osvětlení tak, aby se vlivem větru nemohlo pohybovat. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky 230V, 50 Hz. Nepoužívejte

stmívač. Jas LED osvětlení se s dobou používání postupně snižuje.

Čištění

Dodržujte zásady bezpečnosti. K čištění používejte pouze vodu a jemný kartáč. Zajistěte, aby se vlhkost nedostala do osvětlení.

Oprava

Síťový adaptér ani osvětlení nemůže být v případě poškození kabelu nebo krytu opraveno a musí se vyměnit. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaného elektrikáře.

Skladování

Očistěte výrobek a chraňte před poškozením. Umístěte na místě, které není přístupné dětem.

Likvidace

Likvidujte výrobek v souladu s předpisy. Výrobek předejte na místě zpětného odběru elektrických spotřebičů.

Technické údaje:

Napětí: 220 - 240V, 50 Hz

Příkon: PL3 3,6W, PL5 6W, PL6 8,4W

Počet LED: PL3 36, PL5 60, PL6 120

Krytí (adaptér a připojení): IP44 (ochrana proti stříkající vodě)

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době

vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně

opraven nebo vyměněn. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zanámká tehdy, pokud

byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Záruka se rovněž nevztahuje na zásahy do

elektroinstalace výrobku, zkracování či prodlužování kabelů apod. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční

vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen

nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamacie týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Výrobky Jebao odpovídají platným normám.

